

**MelCloud Wi-Fi-ohjain pikaohje**

1. Sammuta sisäyksikkö. Avaa sisäyksikön etupaneeli ja ota Wi-Fi-liitäntä esille.
2. Kirjoita Wi-Fi liitännän takapuolella olevasta tuotetarrasta MAC, ID, SSID ja KEY numerot muistiin tai ota valokuva tuotetarrasta.
3. Tarkista onko reitittimessäsi WPS-painike.
4. **Jos reitittimessä on WPS-painike toimi näin:**
  - Paina Wi-Fi liitännän MODE painiketta 2 sekuntia.
  - MODE valo syttyy.
  - Paina reitittimen WPS-painiketta.
  - Jos Wi-Fi-liitännän ERR valo syttyy yritä uudelleen ja tarvittaessa siirry vianhakuohjeisiin kohta 7 tai yhdistä Wi-Fi kohdasta 5 alkavien ohjeiden avulla.
  - Jos Wi-Fi liitäntään syttyy NET ja UNIT merkkivalot, on Wi-Fi liitäntä onnistunut ja voit sulkea etupaneelin ja siirtyä kohtaan 6 asentamaan käyttösovellusta haluamillesi laitteille (puhelin, tabletti tai tietokone).
5. **Jos reitittimessä ei ole WPS-painiketta toimi näin:**
  - Paina Wi-Fi liitännän MODE painiketta 7 sekuntia.
  - MODE ja UNIT valo syttyvät.
  - Wi-Fi liitäntä on tehnyt oman verkko-osoitteen, johon sinun tulee yhdistyä joko puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.
  - MelCloud verkon nimi löytyy, kun haet verkkoja päälaitteellasi. Verkon nimi on sama kuin tuotetarran SSID: nimi/numero ja verkon salasana on KEY: nimi/numero.
  - Kun olet liittännyt puhelimesi, tablettisi tai tietokoneesi tähän verkkoon voit joko lukea tuotetarran QR koodista internet osoitteen tai kirjoittaa nettiselaimesi osoitteeseen:  
**http:// 192.168.11.1/network**
  - Voit nyt valita verkon ja salasanan reitittimellesi, joka yhdistetään Wi-Fi liitäntään. Kun olet täyttänyt tiedot paina Submit.
  - Wi-Fi liitäntä on nyt valmis. Odota vielä 5 minuuttia, jonka jälkeen voit rekisteröityä MelCloud-palveluun.
6. **Lataa MelCloud sovellus**, Appstoresta, Google Playsta tai Windows storesta. Voit myös mennä tietokoneella nettiosoitteeseen [www.melcloud.com](http://www.melcloud.com).
  - Kun kirjautut sovellukseen ensimmäisen kerran, sinun tulee rekisteröityä.
  - Täytä pyydetyt tiedot MAC\* ja ID\*, jotka molemmat löytyvät Wi-Fi-liitännän tuotetarrasta. Täytä sen jälkeen muut pyydetyt tiedot siinä järjestyksessä, kun niitä kysytään.
  - Jos olet jo aiemmin rekisteröinyt toisen MelCloud Wi-Fi-sovittimen, valitse ”Rekisteröi uusi laite”.
7. **Vianhaku**
  - ERR ja NET valot eivät pala Yritä yhdistää Wi-Fi liitäntä reitittimen kanssa.
  - ERR vilkkuu (0,5 s välein) Tarkista reitittimen DHCP asetukset.  
Tarkista Wi-Fi liitännän IP osoite.
  - ERR vilkkuu (1 s välein) Tarkista reitittimen DNS asetukset.  
Tarkista Wi-Fi liitännän DNS asetukset.
  - ERR vilkkuu (2 kertaa joka 5 s.) Tarkista, että reititin on yhteydessä internettiin.
  - MODE vilkkuu (kerran joka 5 s.) Paina MODE painiketta 7 s. Yritä yhdistää reititin uudelleen, mikäli Wi-Fi liitäntä ei ole yhdistynyt.